

Installation instruction SKY pendant light
Installationsanleitung für die SKY Hängeleuchte

German Version:

Deutsche Version:

Sicherheitshinweis:

- Diese Leuchte sollte nur von einem Fachmann angeschlossen werden
- Die Montage erfordert mind. 2 Personen
- Vor Beginn der Arbeiten muss der Stromkreis unbedingt abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert sein

Benötigtes Werkzeug: Bohrmaschine mit geeignetem 6mm Bohrer, Schlitzschraubenzieher isoliert, Spaxschraubenzieher, Maßband, Wasserwaage, Spitzzange, Abisolierzange, Beißzange, Stromprüfer

Pflegehinweis: Lackierte Oberflächen sowie den Diffusor nur mit geeigneten Reinigern säubern. Nutzen Sie dafür nur weiche Mikrofasertücher.

1. Strom frei schalten.
2. Leuchte auspacken. (Achten Sie beim Auspacken darauf, dass der Lack nicht beschädigt wird) Legen Sie die Leuchte immer auf einem weichen Untergrund.
3. Montagepunkt ausmessen.
4. Bohrlöcher an der Decke anzeichnen. (auf Fluchten achten)
5. Bohrlöcher bohren. (wenn notwendig)
6. 6mm Dübel setzen. (wenn notwendig)
7. Baldachin an der Decke montieren (Schrauben nur so fest anziehen, dass sich das Profil nicht verformt. Sollte später die Abdeckung nicht montierbar sein, kann es daran liegen, dass die Schrauben zu fest angezogen sind.)
8. Kunststoffabdeckungen des Baldachins (links und rechts) vorab durch die Metallseile durchziehen. 9. Metallseil des Lichtbalkens an den am Baldachin vorhergesehenen Stellen einführen. Mit der Spitzzange greifen und auf gewünschte Höhe einstellen. (Achtung: Bei der Durchführung des Metallseils darf die Isolierung nicht beschädigt werden)
10. Lichtbalken waagrecht ausrichten. (Wasserwaage benutzen)

11. Höhenverstellung: Um die Leuchte weiter nach oben zu bekommen, muss das Metallseil nur nach oben gesteckt werden, um es wieder hinunter zu bekommen muss der kleine Metallring bei der Seilaufnahme nach oben gedrückt werden. (Achtung: dabei immer den Lichtbalken halten)

12. Metallseile mit einer Beißzange auf die notwendige Länge kürzen (Nach dem kürzen können die Seile nicht mehr verlängert werden, achten Sie speziell darauf, dass die Kabel vorab lange genug bleiben, um die Anschlussstellen zu erreichen.)

13. Isolieren Sie die Enden der Metallseile ca. 1cm ab.

14. An den Metallseilen sehen Sie die Kanalzuordnung (z.B.: + 24V) - Diese müssen Sie nun an den richtigen Klemmen ankleben.

15. Verbinden Sie nun die 230V Leitung mit der Leuchte (Achten Sie darauf, dass die 230V Leitung stromfrei ist – Lebensgefahr!)

16. Wenn alles richtig angeschlossen ist, schalten Sie den Strom ein und prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

17. Wenn alle Funktionen gegeben sind, schalten Sie den Strom wieder aus (Sollten Fehler vorliegen, kontrollieren Sie alle Anschlüsse. (Achtung Lebensgefahr auf der 230V Seite) Sollte dies erfolglos sein, kontaktieren Sie nun den Hersteller.

18. Verräumen Sie nun alle Kabel ordentlich im Baldachin und montieren Sie die davor platzierten Kunststoffabdeckungen.

19. Vervollständigen Sie nun den Baldachin auch mit dem mittleren Teil der Kunststoffabdeckungen. (Sollten diese sich nicht montieren lassen, kontrolliere Punkt 7)

20. Schalten Sie nun die Leuchte nochmals ein und testen Sie alle Funktionen - sollten nun Fehler auftreten, kontrollieren Sie alle Anschlüsse. (Achtung Lebensgefahr 230V) Sollte dies erfolglos bleiben, kontaktieren Sie den Hersteller.